

LED RF Controller Mono - Single Fernbedienung



Fernbedienung: LC-002-022



Empfänger: LC-002-010

1. Produktbeschreibung

Die RF Controller Mono - Single Fernbedienung kann 1 Zone ansteuern. Jeder Zone können endlos viele Empfänger angeschlossen werden, wobei max. 8 verschiedene Fernbedienungen pro Empfänger verbunden werden können.

2. Leistungsparameter


2.1 Fernbedienung LC-002-022:

Versorgungsspannung: 3VDC Batterie, RF Wireless, Frequenz 434MHz/868MHz


2.2 Empfänger LC-002-010:

12-36VDC Anschlussleistung, 4 Kanäle x 5A, Konstantspannung, 4 Kanäle x (60-120)W

3. Abmessungen:



4. Anschlussdiagramm



5. Bedienungsanleitung

Nachdem Sie alle Empfänger gemäß Abbildung korrekt verbunden haben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Plastikfolie auf der Rückseite unter der Batterieabdeckung.
2. Um den Empfänger zu verbinden, müssen Sie die Fernbedienung und den Empfänger verbinden. Hierzu drücken Sie kurz den Learning-Key am Empfänger, danach sofort kurz den EIN/AUS Schalter auf der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Verbindung, blinkt das verbundene LED-Licht kurz auf. Um die Verbindung zu testen, drücken Sie kurz EIN/AUS, bzw. langes drücken um das Licht Auf,- oder Abzudimmen.

Memory Reset:

Im Fall, dass Sie den Speicher des Empfängers zurücksetzen möchten, drücken Sie den Learning Key am Empfänger 10 Sekunden lang, während es mit Strom versorgt wird. Das Gerät wird nun auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

6. Sicherheitswarnungen

1. Das Produkt muss von einem Fachmann installiert und gewartet werden.
2. Bitte vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Nässe.
3. Bitte montieren Sie den Controller immer an einer gut belüfteten Stelle, um Überhitzungen zu vermeiden.
4. Kontrollieren Sie ob das Netzteil zum Controller und zu den LEDs passen.
5. Schliessen Sie keine Kabeln an die unter Spannung stehen. Überprüfen Sie ob Sie alles richtig angeschlossen haben um so einen Kurzschluß oder andere Fehlerquellen beim Einschalten zu vermeiden.
6. Bitte öffnen Sie nicht die Abdeckung um selbst Reparaturen am Controller vorzunehmen.
7. Diese Anleitung ist nur für dieses Model gültig. Weitere Updates sind Änderungen vorbehalten.